

HAXO



CASCITTA

L'alimentazione
stabilizzata
12 V / 7 A

U cuntrollu
d'accessu cunnessu

www.haxo.tech



A CASCITTA D'ALIMENTAZIONE

Cuncepita per l'impianti di cuntrollu d'accessu è di sicurezza, a cascitta d'alimentazione HAXO furnisce una alimentazione stabilizzata 12 V / 7 A via 7 escite prutette individualmente da fusibili.

Surveglianza rete è batteria, cuntattu d'autoprutezzione, locu per una batteria di succorsu : una alimentazione affidabile è cuntinua. Trè taglie di cascitta : L, XL, XXL.

Caratteristiche

	L	XL	XXL
Tensione d'entrata	200–230 V AC 50 Hz		
Tensione d'escita	13,8 V DC stabilizzata		
Currente d'escita max	7 A		
Escite prutette	7 × 1 A per fusibile		
Surveglianza rete / batteria	Iè		
Cuntattu d'autoprutezzione	Iè		
Cascitta metallica	Acciaghju pintu neru		
Allughjamentu batteria	1 × 12 V 7 Ah	2 × 12 V 7 Ah	1 × 12 V 18 Ah

Funziunalità è Innuvazioni

- Alimentazione stabilizzata 12 V / 7 A
- Escita di difettu batteria è rete
- Cumpatibile cù tutti i prudutti HAXO

Misure di l'apparechju



Prufundità di e trè cascitte : 100 mm



Société HAXO
368 Chemin du Chevalier
Quartier Bonneval
83470 Saint-Maximin

Tél. 04 94 77 54 90
contact@haxo.tech